

12Vバッテリー専用 充電器 ACE CHARGER

確実に充電します

バッテリーにつなぐと、充電電流を自動選択!

入力: AC100V



**バックアップ
不要**
スイッチング電源だからバッテリー
ターミナルを外さずに充電できます。

**火花がでない!
安全**
バッテリー接続時に火花が
出ないので安全です。

**充電完了後も
安心**
つないだままでも過充電の
心配がありません。

**農耕機の
バッテリーにも
対応!**

充電電流

選択モード
自動・2A・6A・10A

対応例



軽・普通自動車 農機・建設機械 小型船舶



使用例

- 軽量・コンパクトボディで使いやすい。
- バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
- 充電完了後は、フローティング充電（維持充電）に自動切り替え。
- 充電電流選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
- 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。
- 電流／電圧／容量をデジタルで表示。
- 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
- 充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。

製品仕様

| | | | |
|------|------------------|---------|---------------------------|
| 入力電圧 | AC100V 50/60Hz | 本体サイズ | 223 (W)×174 (D)×130 (H)mm |
| 出力電圧 | DC14.8V (定格電圧) | 質 量 | 1.25kg |
| | DC13.6V (充電完了電圧) | 充電ケーブル長 | 1.8m |
| 出力電流 | 10A (最大) | 電源コード長 | 1.8m |
| 消費電力 | 200VA | 製品安全 | クラス0機器 (J60335-1 2.4.5) |

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。



パッケージ

| 品番 | 製品名 | パッケージサイズ (L×W×H)mm | JANコード | ITFコード |
|------|-------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1738 | ACE CHARGER | 235×177×125 | 4960169017386 | 14960169017383 |