

## DC/AC 正弦波インバーター 3000

家庭用コンセントと同じ

# 正弦波の電気を供給

コンセント ×4 + USB電源 最大3.1A = 3000W



定格出力

# 3000W



電源は2タイプ  
 ・AC×4口  
 ・USB×1口

周波数  
 50Hz・60Hz  
 切り替えスイッチ付

6種類の  
 安全保護回路  
 搭載

リモートスイッチ  
 付属

消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- 家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×1口=3000W)
- 急速充電対応(USB3.1A出力)
- 保護回路動作時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ

使用可能機器例



※使用可能機器はあくまでも目安です。必ず「お買い求めになる前」にご確認ください。



DC12V車専用

仕様	品番	No.2814	保護回路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路・逆接続保護回路	
	品名	DC/AC正弦波インバーター3000			
	入力電圧	DC12V(動作範囲:11~15V)			
	出力電圧	AC100V/DC5V		USB出力	DC5V 3.1A
	定格出力	3000W		USB端子形状	Aタイプ
	出力周波数	50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)		使用環境温度	0~40℃
	出力波形	正弦波		ヒューズ	30A×10(本体に内蔵)
	電源入力方式	バッテリー接続		コード長	850mm(電源入力コード) 5.9m(リモートスイッチ)
	適合バッテリー	DC12V バッテリー		本体サイズ	410(W)×340(D)×105(H)mm
	回路方式	P.W.M方式		質量	5.9kg(付属コード含まず)

### 付属品



本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

※改良のため予告なく仕様および外観を変更することがあります。

品番	製品名	パッケージサイズ(L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2814	DC/AC 正弦波インバーター 3000	480×380×163	4960169028146	14960169028143