

DC/AC インバーター 400W

DC12V車専用

400W

定格出力

車内で 家電製品が使える!

※定格出力400Wまで

AC100V
コンセント **x2** + USB電源 **x2**


定格400W (USB出力含む)

最大
(2口合計) **3.1A**

液晶ディスプレイに

情報を表示!

- 消費電力の目安
- 入力電圧
- 各種保護回路 (エラー時)



使用可能機器例

※使用可能機器はあくまでも目安です。



特長

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- USB3.1A出力(2口合計)
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口 + USB×2口 = 400W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
※AC出力(保護回路が作動している原因を取り除くと、自動的にAC出力コンセントへの出力を再開します。)
- 情報[消費電力の目安、入力電圧、各種保護回路(エラー時)]を液晶ディスプレイに表示。
- 冷却ファン内蔵
- 電源入力コード2種類付属

矩形波



仕 様	品番	No.2810	保 護 回 路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路 出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路 高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)	
	品名	DC/ACインバーター400W			
	入力電圧	DC12V			
	出力電圧	AC100V/DC5V		U S B 出 力	DC5V 3.1A(2口合計)
	定格出力	400W (USB出力含む)		USB端子形状	Aタイプ
	出力周波数	55Hz (50/60Hz表示機器使用可能)		使用環境温度	0~40°C
	出力波形	調整矩形波		ヒューズ	35A×2
	電源入力方式	バッテリー接続/アクセサリプラグ接続		コード長	電源入力コード: 600mm アクセサリソケット接続コード: 0.6m
	回路方式	P.W.M方式		本体サイズ	135(W)×180(D)×55(H)mm
				質量	590g(付属コード含まず)

- 本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。
- 液晶ディスプレイの表示は説明用のため、実際の状態を示すものではありません。

付属品



- バッテリー接続コード**
● 600mm SQMM 3.5mm²
- アクセサリソケット接続コード**
● 600mm SQMM 1.28mm²

本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2810	DC/ACインバーター400W	200×149×94.5	4960169028108	14960169028105